

# 米子市公会堂 照明備品

2018年6月8日 改

調光卓	プリセット 80×3段(×1モード240) サブ 30 JASCO対応(SDカード使用)	丸茂電機製 プリティナ メガ	
1SUS	3kw 18回路 ミニC型(各3口) 直電 2回路 ミニC型 20A 電動	MS-805×20 MS-810×9	
2SUS	3kw 18回路 ミニC型(各3口) 直電 2回路 ミニC型 20A 電動	MS-805×20 MS-810×9	
3SUS	3kw 18回路 ミニC型(各3口) 直電 2回路 ミニC型 20A 手引き	MS-805×16 MS-810×2	灯体総重量115kg
1BL	上下/中 各4回路 (切り替え ミニC型20A 8回路) 手引き		
2BL	上下/中 各4回路 (切り替え ミニC型20A 8回路) 電動(スクリーン)		
3BL	上下/中 各4回路 (切り替え ミニC型20A 8回路) 手引き		
UH	上/下 各4回路 4色 (300W)	#71・#72・#63・#22	シートサイズ 272×236
LH	上/下 各4回路 4色 (300W)	#72・#59・#22・#40	シートサイズ 8インチ
Foot	下手側4回路 ミニC型 20A		
花道Foot	上/下各2回路 ミニC型 20A		
FR	上/下各3kw 8回路 直電 3回路 ミニC型20A×2 C型30A×1 DMX(OUT2系)	上/下 各MS-810×16	
CL	3kw 16回路 直電 2回路 ミニC型 20A DMX(OUT2系統)×2	1.5kw MS-8104×32	
センタールーム	直電 3回路 ミニC型20A×2 60A×1 DMX(OUT2系統)	クセノン 2kw 2台	
FC	上/下各 3kw 15回路 C型 30A		
袖C	上/下各 3kw 2回路 直電 2回路 C型 30A DMX(IN/OUT2系統)		
客席	1階席後ろ 直電 1回路 ミニC型 20A DMX(IN2系統)		
予備電源	上手袖 動力盤 三相三線 200V/50A(端子8mm) 電灯盤 単相三線 100V/150A(端子10mm/音響用予備電源)		
	3F調光基盤室 三相四線 100V/150A(端子10mm/下手袖舞台奥まで30m)		
備考	調光回路の直電切り替え 20A/30A共に7回路まで可能		

SS用 平凸1kw MS-810(スタンド付)	16台	RIKURI 750w	36°	8台	
平凸1kw MS-810	9台	RIKURI用交換レンズ	26°	4台	
フレネル1kw MS-805	4台		19°	2台	
平凸500w MS-608	12台	ミラーボール	丸型 Φ450	1台	
フレネル500w MS-604	12台		楕円形	1台	
パーライト500w ナロー	12台	ストロボ	DK-2000 (DMX制御)	2台	
	ミディアム	8台	星球 (W=14M)	1セット	
エフェクトスポット1kw EPD3	4台	スタンド	丸台	14台	
ディスクマシン VSD3	2台			FR各2台	
ダブルマシン NCD3	2台		三脚	10台	
マシン操作ボックス MCBX-ED3	4台	ハイスタンド		4台	
先玉レンズ 8インチ	2台	ベース		25台	
	6インチ	3台	ポーターハンガー	26台	
	4インチ	3台		ショート	6台
ソースフォー 500w 36°	6台	自在ハンガー		10台	
		バンドア	8インチ	10台	